Mit kleiner Reinigungskarte

Die DNA ist eingeschaltet

Farbband aus dem Drucker entfernen, Deckel wieder schließen

Bitte die kleine Reinigungskarte bereitlegen, NICHT öffnen !

Windows-Taste + "I" wie (Ida) drücken

- "Geräte" anklicken
- "Drucker und Scanner" anklicken
- "J200_DNA" anklicken

← Einstellungen		- D X
Startseite	Drucker & Scanner	
Einstellung suchen	Drucker & Scanner hinzufügen	Suchen und Verwalten von Geräten
Geräte	+ Drucker oder Scanner hinzufügen	Wenn Sie einen neuen Drucker oder Scanner installiert haben, das Gerät aber nicht funktioniert, versuchen Sie, im Internet passende Gerätetreiber zu finden.
		Hilfe für den Drucker
🖶 Drucker & Scanner	Drucker & Scanner	
Maus		Verwandte Einstellungen
E Touchpad	ECOSYS P2135dn Für dieses Gerät verfügbare App	Druckerservereigenschaften
Eingebe	Eav.	Haben Sie eine Frage?
Engabe		Hilfe anfordern
🖉 Stift & Windows Ink	Foxit Reader PDF Printer	
Automatische Wiedergabe		Machen Sie Windows besser.
🖞 USB	FS-4200DN Für dieses Gerät verfügbare App	Feedback senden
	Generic / Text Only	
	J200_DNA	
	Warteschlange öffnen Verwalten Gerät entfernen	
	Kyocera ECOSYS P2040dn KX Standard, Für dieses Gerät verfügbare App	

"Verwalten" anklicken

Seite 1 von 4

Mit kleiner Reinigungskarte

← Einstellungen	-	×
@ J200_DNA		
 JZUO_DINA Gerät verwalten Druckerstatus: Leerlauf Druckerwarteschlange öffnen Testseite drucken Problembehandlung ausführen Druckereigenschaften Druckeinstellungen Hardwareeigenschaften 	Haben Sie eine Frage? Hilfe anfordern	

"Druckeinstellungen" anklicken

Mit kleiner Reinigungskarte

Querformat Seitenreihenfolge:	
Von vorne nach hinten ~	
Seitenformat ● Seiten pro Blatt 1 ~	
O Broschüre	

"Control" anklicken

Seite 3 von 4

Mit kleiner Reinigungskarte

ayout Paper Output Image	Magnetic Control About		
Printer Information			
Description: NBS Technologies Javelin Driver Get			
Serial Number: 17117019			
Version:	Memory:		
MAC Address 40-8A-9A-00-3	1-73 IP:		
Printer Setting			
Printer Setting General Setting	Direct Printer Control	Card Input	
Printer Setting General Setting Advanced Setting	Direct Printer Control Card Eject Self Printing	Card Input	
Printer Setting General Setting Advanced Setting Laminator Setting	Direct Printer Control Card Eject Self Printing Self Cleaning	Card Input Initialize Errors Ribbon Sync	
Printer Setting General Setting Advanced Setting Laminator Setting	Direct Printer Control Card Eject Self Printing Self Cleaning	Card Input	
Printer Setting General Setting Advanced Setting Laminator Setting Status: Ready	Direct Printer Control Card Eject Self Printing Self Cleaning	Card Input Initialize Errors Ribbon Sync	

"Self Cleaning" anklicken

Die kleine Reinigungskarte aus der Verpackung entnehmen und vorne in den DNA stecken.

Jetzt "Ja" anklicken

Self Cleaning	×.
🛕 Insert a c	leaning card.
Ja	Nein

Nachdem die Karte eingezogen und der Reinigungsvorgang beendet wurde,

die Reinigungskarte entfernen und das Farbband wieder einbauen.

Alle Windows Fenster wieder schließen. ENDE.

Seite 4 von 4